



ICAS IFP-2.32 PALOVAROITINKESKUS

Snro. 71 231 42

- 2-silmukkainen palovaroitinkeskus kiinteistöihin ja asuinrakennuksiin
- 32 ilmaisinta / silmukka, yhteensä 64 ilmaisinta
- Lepovirtavalvotut silmukat päätevastuksilla (22 kohm), jotka tulevat silmukan viimeiseen varoittimeen
- Yhteensopiva esim. 500-IDx sarjan varoitimet (7123191-94) sekä CHOR-E (7123130)
- Valittavissa on 4-johtimiset ilmaisinsiirrit, ts. 12 V:n piirit, ja 9 V:n ilmaisinsiirrit, ts. 2-johtimiset piirit. 12 V:n piirien viimeisessä ilmaisimessa on 2K7 ohmin EOL
- Helppokäyttöinen ja moderni muotoilu
- IFP-2.32 on varustettu automaattisesti resetoituvilla sulakkeilla, jotka suojaavat ilmaisinsiirejä ja -lähtöjä ylikuormilta.
- Kehittynyt digitaalinen häirinnänsuodatus vikahälytysten minimoimiseksi
- Asennus seinään pinta-asennus
- Pakkauksessa kiinnitysruuvit seinään sekä käyttö- ja asennusohjeet

Tekniset tiedot:

Hyväksyntä:	EN54-4 ja EN54-2
Virransyöttö:	230VAC (+10%-15%)~50Hz
Käyttöjännite:	12VDC (+/-20%), CHOR-E (9.5V) (+/-5%)
Virta normaalikäytössä:	<60 mA
Minimivirta (I _{min}):	32 mA
Maksimivirta (I _{max}):	480 mA

Maksimivirta (I _{max b}):	600 mA
Vikarele:	1x 125VAC / 0.5A, 24VDC / 1A
Hälytysrele:	1x 125VAC / 0.5A, 24VDC / 1A
Transistorilähtö:	2x 14V / 0.1A

Varakäyntiakku:	Pb, 12VDC / min. 0,8 Ah
Käyttölämpötila:	-10 °C ... +50 °C
Ympäristön kosteus:	RH <95 %
Kotelointi:	IP40
Ulkoiset mitat:	200 x 210 x 48 mm

Maahantuoja:

BL-PALONTORJUNTA OY
Yrittäjäntie 1
21290 Rusko
puh: 020 8450 920
email: info@icas.fi
www.icas.fi