



---

## ICAS MICRO Ucu PALOVAROITINKESKUS

---

Snro. 71 231 45

- 1-silmukkainen palovaroitinkeskus kiinteistöihin ja asuinrakennuksiin
- Keskukseen voidaan liittää 13 kpl varoitinta
- Yhdistettävissä RS485 BUS-moduulilla 2 keskusta
- Lepovirtavalvotut silmukat päätevastuksilla (22 kohm), jotka tulevat silmukan viimeiseen varoittimeen
- 15 ilmaisinta / silmukka, varoittimina esim. 500-IDx sarjan varoitimet (7123191-94) ei CHOR-E (7123130)
- Helppokäyttöinen ja moderni muotoilu
- Hälytys ja vikarele (no/nc/com), ajastettavissa
- Kehittynyt digitaalinen häirinnänsuodatus vikahälytysten minimoimiseksi
- Asennus DIN-kiskoon ja ohjauspaneeli kojerasia/pinta-asennus
- Pakkauksessa kiinnitysruuvit seinään sekä käyttö- ja asennusohjeet

### Tekniset tiedot:

Hyväksyntä:	EN54-4 ja EN54-2
Virransyöttö:	230VAC (+10%-15%)~50Hz / 3,7W
Väyläjännite:	5V-2,9V
Lähdöt:	12 VDC syöttö, virrankulutus maks. 400 mA Sireenin transistorilähtö maks. 400 mA
Ohjausjännite:	9,5 VDC / 20mA
Latausvirta:	25 mA
Virrankulutus:	140 mA hälytystila 15 min
Väyläulostulo:	(S1/S2): 0 tai 9,5VDC / 60 µA
Sulake:	Automaattisulake PFRA.030 (0,3A)
Rele:	NO/NC/COM, 60 VDC / 1 A

Varakäyntiakku:	3.7V/400 mAh Li-Po
Käyttölämpötila:	0 °C ... +40 °C
Ympäristön kosteus:	RH <95 %
Ulkoiset mitat:	90 x 53 x 58 mm

Maahantuojaja:

BL-PALONTORJUNTA OY  
Yrittäjätie 1  
21290 Rusko  
puh: 020 8450 920  
email: info@icas.fi  
www.icas.fi