

ICAS IFP-2.32 2-silmukkainen Palovaroitinkeskus

- * IFP-2.32 on helppokäyttöinen ja CPD-hyväksytty, kahdella ilmaisimpiirillä varustettu palovaroitinkeskus mm. omakotitaloihin, huoneistoihin, palvelutiloihin, sekä pieniin ja keskikokoisiin teollisuus- ja toimistorakennuksiin.
- * 32 ilmaisinta / 1-silmukka, yhteensä siis 64 ilmaisinta / 2-silmukkaa
- * Yhteensopiva ICAS 500-IDx sarjan sekä CHOR-E palovaroittimien kanssa.
- * Valittavissa on 4-johtimiset ilmaisimpiirit, ts. 12 V:n piirit, ja 9 V:n ilmaisimpiirit, ts. 2-johtimiset piirit. 12 V:n piirien viimeisessä ilmaisimesa on 2K7 ohmin EOL.
- * Kaksijohtimisessa järjestelmässä, ts. 9 V, jossa 2k0 ohmin EOL, käytetään CHOR-E-ilmaisimia, jolloin kussakin piirissä on korkeintaan 13 ilmaisinta.
- * IFP-2.32 on varustettu automaattisesti resetoituvilla varokkeilla, jotka suojaavat ilmaisimpiirejä ja -lähtöjä ylikuormilta.

